



ÖZELLİKLER



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 220 V veya 380 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



VOLTMETRE

Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran



JİKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	2
Maksimum Güç (kW)	2,2
AC Nominal Akım	8,7
DC Nominal Akım	8
Voltaj (V)	230
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)	1,3
Sürekli Çalışma (Saat)	4
Gürültü Seviyesi (dB(A))	60



MOTOR ÖZELLİKLERİ

Devir (d/dk.)	3000
Silindir Sayısı	1
Yakıt Türü	Benzin
Yağ Kapasitesi (L.)	0,35
Yakıt Tank Kapasitesi (L.)	4,5
Start Şekli	İpli

BOYUT VE AĞIRLIK

En (mm.)	499
Boy (mm.)	285
Yükseklik (mm.)	455
Ağırlık (kg.)	21